

Manuel utilisateur CIEFFE LINEARIS MINI



DVR 6 VOIES



Procédure de connection :

Pour se connecter sur le serveur vidéo 2 possibilités vous sont offertes: 1.Internet explorer 2.Logiciel Remote control

1.Pour se connecter via Internet explorer sur le serveur vidéo il est nécessaire d'avoir en sa possession l'adresse IP du serveur vidéo.Une fois cette adresse IP entrer dans la barre d'adresse d'Internet explorer la page suivante apparaît.

O cieffe		1
Quality Highest - LAN	⊻ Consoct	
This is the gateway to the Line: To run this application your PC features: Internet explorer 5, at least 10 The VGA must be configured to The cookies. Java Script and Ac	aris DVMS server. must have the following 00 Mhz processor .24 or 32 bit color depth tiveX must be enabled.	
Copyright © 2001-2005 All Rights Res	Insignis Technologies s.r.l. erved Worldwide	
CIEFFE srl - "We power Your ey Via Lavoratori Autobianchi 1/23 20033 - Desio - Milano - ITALY Phone +39 0362 17935 - Fax + www.cieffe.com	ves" -39 0362 17935.90	



Procédure de connection :

Renseigner les différents champs ci-dessus: User ID: admin (par défaut) Password: (par défaut) Cliquez sur CONNECT La page suivante apparaît:





Bouton sur Internet explorer:



En cliquant sur le bouton correspondant au numéro de la caméra désirée l'affichage plein écran de cette dernière s'active.



En cliquant sur le bouton 4 ou 9 :activation du multiplexage vision 4 caméras / ou 9 caméras en simultanées



Panneau de contrôle du dôme motorisé .Chaque flèche va diriger le dôme vers la direction correspondante.En cliquant sur le bouton + se situant en dessous de zoom vous activez l'agrandissement optique de la zone souhaitée.En cliquant sur – vous inversez cette effet.



En cliquant sur le bouton SEARCH vous pourrez activez le menu de visualisation des enregistrements des caméras. Pour visualiser un enregistrement vous devrez rentrer la date et l'heure de l'enregistrement souhaité.



Installer le logiciel LINEARIS REMOTE CONTROL sur votre machine (CF CD fourni avec le serveur) une fois installé lancer le logiciel en cliquant sur l'icône suivant:

LINEORIS Linearis RemoteControl (window



mode) Raccourci

Une fois le logiciel ouvert la fenêtre suivante apparaît:





Pour se connecter sur votre site cliquez sur	le bouton	la fenêtre suivante apparaît:
Available Servers:	V X ?	
Local eurometo	Add	
linearisdemo stgenevieve	Remove	
	Edit	
	Connect	

Cette fenêtre contient la liste de vos serveurs vidéo,cette liste peut être modifié.En cliquant sur Add Vous ajoutez un serveur à la liste / sur Remove vous supprimez / sur Edit vous modifiez les Paramètres de connection au serveur.



En cliquant sur Add la fenêtre suivante apparaît:

	Profile Settings:		¥ X ?	
	Name:	Untitled		Name: Nom du serveur
	Address type:	O IP Address O Use MyDVMS		
	Address:			Address: Adresse IP du serveur
	Login:			Login: Identifiant
	User Password:			User Password: Mot de passe
	📃 Always	ask for the user password		
	Delta Quality:	High - T1/T3		Delta Quality:ouvrir le menu déroulan
Connect using Delta			Puis selectionner Medium-dsi.	
	Proxim	na v1 or Proxima v2 server		Cochez : Connect using Delta
	Certificate:			
		Ok Cancel		Puis valider en cliquant sur OK



Une fois les paramètres de connection entrés en cliquant sur OK vous revenez sur la fenetre Suivante:

Available Servers:	VX?
Local eurometo levistoresenart linearisdemo stgenevieve	Add Remove Edit Connect

Sélectionner le serveur sur lequel vous souhaité vous connecter puis cliquez sur



La fenêtre de visualisation apparaît:





Bouton sur LINEARIS REMOTE CONTROL:



Permet d'afficher une caméra en plein écran



Activation du mode multiplexage (visualisation simultané de 4 à 6 caméras)







En cliquant sur ce bouton les panneaux de contrôle du dôme apparaissent Ce bouton est actif lors de la visu en plein écran d'une caméra motorisé.



Bouton sur LINEARIS REMOTE CONTROL:



En cliquant sur ce bouton les panneaux de contrôle du dôme apparaissent



PS:Pour faire disparaître le panneau cliquez sur





Accéder à la recherche d'événements:

Pour accéder au menu de recherche d'événements cliquez sur: La fenêtre suivante apparaît:



	v × I
10:10 10:20 10:30 10:50 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3	
4	
	PL PULIT
7	
8	
9	1 2 3 4 5 6 7 8
10	9 10 11 12 13 14 15 16
11	
12	
13	time: 18 May 2007 - 11.36.4
14	
15	Video Start: 30 Apr 2007 - 18.41.2
16	Video End: 18 May 2007 - 11.36.4
export begin end - go (browse text insertion ok	
motion filter stop search show / hide clear filter	prime t.lapse alarm



Accéder à la recherche d'événements:





Accéder à la recherche d'événements:

La fenêtre suivante apparaît:





Quitter l'application:

Pour quitter l'application appuyez sur le bouton QUIT.

